

CODE OPTION BYTE HBT XX-XX

Untuk masuk keservice mode seperti biasa :posisi stby ,tekan dan tahan tombol menu tunggu sampai tvnya menyala ,lalu masukan password 1014 ,

Berikut ini adalah arti dari masing masing bit ;

OPTION 0

1. AV1
2. AV2
3. DVD
4. SUBWOOFER
5. BAZZOKE
6. IC TONE
7. STEREO
8. S-VHS

OPTION 1

1. DIGITEC\POLYTRON
2. LOGO OFF\POLYTRON
3. MENU OFF
4. AVL
5. ZOOM
6. NICAM/A2/M/S
7. DIVA
8. SURROUND

catatan untuk bit 1 dan 2 adalah kombinasi untuk brand option : 00=polytron 01=digitec
11=tanpa merk (polos)10=polytron (kalau dulu merk OK)

OPTION 2

1. SOUND SYTEM BG
2. I
3. DK
4. M
5. DIPE\DIGITAL INTELIGENT
6. DIPE\PICTURE ENHANCE
7. DIVA\DIGITAL INTELIGENT
8. DIVA\VIDEO AMPLIFIER

untu bit 5,6,7,8 : 1100=DIPE digital inteligent picture enhance :1111=DIVA
digital inteligent picture enhance

OPTION 3

1. FM RADIO
2. LANGUAGE
3. MUSIC MODE
4. FS METER
5. OPTION

6. OPTION
7. OPTION
8. OPTION

KODE 1206

SCNT 10 (SUB CONTRAS)
CNTX 127 SUB CONTRAS MAX
CNTC 64 SUB CONTRAS CENTER
CNTN 0 SUB CONTRAS MIN
CNTD 127
BRTX 42 BRIGHT MAXIMUM
BRTC 76 BRIGHT CENTER
BRTN 32 BRIGHT MINIMUM
COLX 80 COLOR MAX
COLC 58 COLOR CENTER
COLN 13 COLOR MINIMUM
COLP 58
COLD 61
TNTX 61 TINT
TNTC 66 TINT
TNTN 40 TINT
ST3 28
SV3 34
ST4 28
SV4 34
SVD 25
SHPX 29
SHPN 10
ASSH 6
ABCL 00000001
DCBS 00000111
OSDA 00000010
NOIS 00001111
NDCT 31
FLG 0 01000100
FLG 1 00000000
SVM 00010000
VBKL 00000000
VCD 0 00011010
VCD 1 00000001
VL 1 37 (sub volume minus)
VL 50 95 (sub volume max)
T COL 10001011
B COL 01110101
ST BG 2
ST I 2
ST DK 2
ST M 2
SSBG 00001110
SS I 00001110
SS DK 00001110
SS M 00000001
SYNC 10000010
HSFC 10000100
A.I.C 3

ALC 3
VOLCP 73
MUTT 55
TINTPAL 58
DMP 0
NCOMB ON

Catatan X=MAXIMUM C= CENTER N=MINIMIM

KODE 1207

CTS 16
FS-SLV 92
FS-CTR 136
FS-BVL 1
FS-BVH 2
FS-BUH 8
FS-LOMIN 42
FS-HIMIN 6
FS-LOVL 100
FS-HIVL 14
FS-LOVH 100
FS-HIVH 36
FS-LOUH 58
FS-HIUH 71
STEP TV 40
SHP-PAR 75
SS 100 10101101
SS 80 10101000
SS 60 11011110
SS 40 01010100
SS 20 01001010
SS 0 01000000
F-LIM HI 56
F- LIM LO 30
ALGO 1
BOST H 69
BOST L 35
DIV 4
IF-MIN 76
IFMAX 116
RF-MAX 45
BOSTER 11000010